



???? (kVA)	???? (kW)	???? (kW) 120?	???? (%)	???? (%)
400	0.665	3.590	0.8	4.0
500	0.790	4.390	0.8	4.0
630	0.910	5.295	0.7	4.0
800	1.035	6.265	0.7	4.0
1000	1.205	7.315	0.7	4.0
1250	1.420	8.720	0.7	6.0
1600	1.665	10.555	0.7	6.0
2000	2.075	13.005	0.6	6.0
2500	2.475	15.445	0.6	6.0

???????120?????Dyn11??????100%?????????????
 ??????????-25??+40?????1000m????????????????100%????????????????????
?????
 ??????????????????????????????GB
 20052?????????SCB12/SCB13????????????10%????????????????????????????????
 ???
 ?????????????????????100%??
 ?????????????????????????????42dB?A??30-630kVA????????????????????
 ??Modbus RTU????????????
 ???
?????
 ??????????????LEED?WELL????????????????????????
 ??????????????7x24?????????????????????????PUE??
 ?????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????
???????
 SCB14??
 ???/?????????????????????????23QG080????????????????????????
 ???IP20/IP31?????????/??????????????Modbus/Profibus?????????Yyn0/Dyn11????????
 ??????????????????24????????
 ???